

Funk-Statusanzeige LED16

Artikel-Nr.: 104798
PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Einfache Visualisierung und Statusanzeige in Verbindung mit der Homematic Zentrale CCU2 auch ohne PC und Monitor
- 16 Kanäle für Anzeige des Zustands von Geräten oder Systemvariablen
- Anzeige von Hauszuständen wie anwesend/abwesend, Alarm scharf/unscharf, alle Fenster geschlossen oder Zustände von Programmen über Systemvariablen
- Mehrfarbiges LED-Display zur Darstellung von bis zu 4 Zuständen (rot, grün, orange und aus)
- 3 Tasten zur Aktivierung von bis 16 Zentralenprogrammen, auch zum Ändern von Systemvariablen (z. B. „Teichpumpe auf Timerbetrieb“)
- Anzeigehelligkeit über Software in 16 Stufen einstellbar
- Display-Ecomodus schaltet Anzeige-LEDs automatisch ab (Dauer einstellbar)

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	7,5 VDC
Stromaufnahme:	250 mA max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb:	0,45 W
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T):	110 x 100 x 15 mm
Gewicht:	122 g
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	200 m

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	104798
EAN-Code:	4047976047987
Kurzbezeichnung:	HM-OU-LED16
Verpackungseinheit:	90
Maße Verpackung:	184 x 140 x 73 mm
Gesamtgewicht:	359,4 g

LIEFERUMFANG

Homematic Funk-Statusanzeige LED16
 Montagematerial (1x Schraube 3,0 x 30 mm,
 1 x Dübel 5 mm)
 1 x Netzgerät
 Bedienungsanleitung in DE und EN